

# ИЗВЕЩЕНИЕ № 34 / 2017 / 5

Хакасское предприятие магистральных электрических сетей (ХП МЭС) - филиал ПАО "ФСК ЕЭС" доводит до вашего сведения, что по территории вашего хозяйства (поля, леса, луга, пастбища...) проходят магистральные высоковольтные линии электропередачи 110-500 кВ государственного значения.

Ставим вас в известность, что в соответствии с действующими в настоящее время Федеральным Законом Российской Федерации «О внесении изменений в лесной кодекс Российской Федерации», Федеральным законом «О введении в действие лесного кодекса Российской Федерации» от 22 июля 2008 года № 143-ФЗ и «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160, применяемыми на всей территории Российской Федерации, их соблюдение требуется от всех сторонних организаций и физических лиц.

Поэтому, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхности, прокладываются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях.

**Охранная зона ВЛ 110-500 кВ - это земельный участок и воздушное пространство, ограниченное вертикальными плоскостями, проходящие по обе стороны от крайних проводов на расстоянии 20 - 30 метров. Минимально допустимое расстояние до токоведущих частей ВЛ 110-500 кВ составляет (для Вас) - 9 метров.**

Земельные участки, входящие в охранные зоны ВЛ, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением Правил утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (п. 8; п. 9 а, б, в; п. 10; п. 11).

**1. При производстве работ в охранной зоне ВЛ 110-500 кВ вы должны руководствоваться нижеследующим:**

**1.1. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании с ХП МЭС юридическим и физическим лицам запрещается:**

- а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);
- е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

**1.2. Для получения письменного решения о согласовании осуществления действий, предусмотренных пунктами 10 и 11 Правил, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации, заинтересованные лица обращаются с письменным заявлением к сетевой организации (её филиалу, представительству или структурному подразделению), ответственной за эксплуатацию соответствующих объектов электросетевого хозяйства не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления необходимых действий.**

Сетевая организация в течение 2 дней с даты поступления заявления рассматривает его и принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления соответствующих действий.

Лица, получившие решение о согласовании осуществления действий в охранных зонах, обязаны осуществлять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность объектов электросетевого хозяйства.

**2. В охранных зонах ВЛ 110-500 кВ запрещается:**

**2.1. Осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:**

- а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- в) разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
- г) размещать свалки;
- д) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- е) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

**3. На ВЛ 110-500 кВ, расположенных на просеках, проходящих через лесные массивы, персонал ХП МЭС обязан:**  
**(п. 21, п. 22, п. 23, п. 24)**

- а) поддерживать ширину просек в размерах, предусмотренных проектами строительства электрических сетей, путем вырубки на просеках деревьев (кустарников) и иными способами с соблюдением лесного законодательства РФ;
- б) содержать просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах;
- в) вырубать в установленном порядке деревья, растущие вне просек и угрожающие падением на провода;

**4. Персоналу ХП МЭС разрешается производить в охранных зонах ВЛ 110-500 кВ земляные и иные виды работ, необходимые для ремонта этих линий.**

Плановые работы по ремонту и реконструкции ВЛ, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, производятся по согласованию с землепользователями.

Работы по предотвращению аварий могут выполняться в любое время года, без какого либо согласования с землепользователями, но с уведомлением его о проводимых работах.

**5. Во избежание повреждения или падения опор запрещается производство каких-либо работ, а также проезд всякого рода машин и механизмов по этим земельным участкам.**

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», если это нарушение могло вызвать или вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией наказываются штрафом: на граждан в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда, должностные лица в размере от 10 до 20 минимальных размеров оплаты труда, а юридические лица от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда. Кроме того с виновных лиц по решению суда может быть взыскан принесенный ущерб, (ст. 9.8. Кодекса об административной ответственности).

**6. Органы исполнительной местной власти, а также органы внутренних дел обязаны оказывать содействие персоналу ХП МЭС в предотвращении аварий и ликвидации их последствий на ВЛ 110-500 кВ, а также в обеспечении выполнения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами требований вышеуказанных Правил.**

При переименовании, разделении хозяйства, появлении фермерских хозяйств на ваших территориях, просим вас поставить нас в известность.

Также просим вас поставить нас в известность при появлении усадки или размыва грунта, оползней вблизи опор, разливов рек, хищения элементов опор, несанкционированных рубок лесных насаждений (как в охранных зонах, так и вне их), а также других неисправностях на линиях электропередачи, замеченных вами и вашими работниками.

Все сообщения и переговоры передавать по адресу:

Россия, 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная 39 а, а/я 98

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС»- Хакасское ПМЭС

Хакасское предприятие магистральных электрических сетей - филиал публичного акционерного общества «ФСК ЕЭС»

Тел. (390-42) 7-51-71; факс (390-42) 7-51-04, E-mail: [hpmes@sibir.fsk-ees.ru](mailto:hpmes@sibir.fsk-ees.ru)

Заместитель директора-  
главный инженер ХП МЭС

Г.В. Попов

линия отреза